

Vibrationsuhr Anleitung



Video

Basiseinstellungen

- 1.Überprüfen der Uhrzeit: Drücken Sie einmal auf die obere Taste.
- 2.Überprüfen des Akkustands: Drücken Sie die obere Taste zweimal (90 ist der Referenzwert, der das Maximum darstellt).
- 3.Einstellen des Alarms: Drücken Sie dreimal auf die obere Taste (ALM).
- 4.Einstellen des Countdowns: Drücken Sie einmal auf den unteren Knopf (Cdn).
- 5.Der obere Knopf dient zum Einstellen der Uhrzeit und der 15 Alarme.
- 6.Der untere Knopf dient nur zum Einstellen des Countdowns.
- 7.Stummschaltung: Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm einzuschalten, und drücken Sie dann beide Tasten gleichzeitig für 7 Sekunden, um "SIL" zu erhalten.

Aufladen

- 1.Entfernen Sie das Silikonarmband, um an den USB-Anschluss zu gelangen.
- 2.Schliessen Sie den USB-A-Anschluss an einen USB-Anschluss Ihres Smartphone-Ladegeräts oder Laptops an.

- 3.Ein vollständiger Ladevorgang dauert etwa eine Stunde (ein blinkendes blaues Licht zeigt an, dass der Ladevorgang läuft. Wenn Sie es nicht sehen, drehen Sie den USB-A-Stecker in die andere Richtung und stecken Sie ihn dann wieder ein).
- 4.Eine volle Ladung reicht für 6 bis 20 Tage, je nachdem, wie oft Sie die Uhr benutzen.
- 5.Die Uhrzeit und der Countdown werden beim Ausschalten zurückgesetzt, aber die 15 Alarmeinstellungen werden von der Uhr beibehalten.
- 6.Um zu überprüfen, ob die Vibration funktioniert, drücken Sie eine beliebige Taste, während die Uhr aufgeladen wird.

Einstellen der Uhrzeit

- 1.Wenn der Bildschirm schwarz ist, drücken Sie einmal auf die obere Taste, um die Uhrzeit anzuzeigen.
- 2.Halten Sie die obere Taste so lange gedrückt, bis die Stunden blinken, drücken Sie die obere Taste, um die Stunden zu erhöhen, und die untere Taste, um sie zu verringern.
- 3.Halten Sie die obere Taste kurz gedrückt, bis nur noch die Minuten blinken, und drücken Sie die obere Taste, um die Minuten zu erhöhen, und die untere Taste, um sie zu verringern.

- 4.Halten Sie die obere Taste kurz gedrückt, bis 24 h oder 12 h angezeigt werden, drücken Sie eine der Tasten, um die 12/24-Stunden-Einstellung zu ändern.
- 5.Halten Sie die obere Taste eingedrückt, um die Einstellung abzuschliessen, oder warten Sie ein paar Sekunden, bis sich die Anzeige ausschaltet.

Stellen Sie bis zu 15 Alarme ein.

Drücken Sie die obere Taste dreimal, um "ALM" zu erhalten, und drücken Sie sie dann mehrmals, um durch die 15 Alarme zu blättern (die Reihenfolge ist ALM, Alarmstunde 1, A1OF/ON; Alarmstunde 2, A2OF/ON [...]; Alarmstunde 15, A15OF/ON).

Halten Sie jedes Mal, wenn die Alarmzeit angezeigt wird, die obere Taste kurz gedrückt, bis die Stunden blinken, und drücken Sie dann eine der Tasten, um die Stunden einzustellen. Wenn die Stunden richtig eingestellt sind, halten Sie die obere Taste kurz gedrückt, bis die Minuten blinken, und drücken Sie dann eine der Tasten, um die Minuten einzustellen.

Wecker ein-/ausschalten: Wenn der Bildschirm schwarz ist, drücken Sie die obere Taste mehrmals, bis A1OF angezeigt wird, und halten Sie dann die

obere Taste kurz eingedrückt, um zu wechseln.
A1ON/A1OF, OF=OFF (eine Sekunde lang vibrieren).

Drücken Sie weiterhin die obere Taste, um durch alle anderen Alarme zu blättern, und wiederholen Sie den Vorgang, um die Zeiten und den Status der nächsten Alarme zu ändern.

Einstellen des Timers

Um den Timer zu aktivieren, drücken Sie bei schwarzem Bildschirm einmal auf den unteren Knopf, um „Cdn“ zu sehen. Drücken Sie ein zweites Mal, um die gewünschten Minuten anzuzeigen. Wenn die gewünschte Timerzeit erscheint (1 bis 180 min), halten Sie den unteren Knopf kurz eingedrückt, bis "ON" erscheint und die gewünschte Zeit ist aktiviert. (eine Sekunde lang vibrieren)

Drücken Sie dann die untere Taste, um die verbleibende Zeit zu sehen, drücken Sie sie erneut, um die aktuelle Zeit zu sehen, drücken Sie sie erneut, um den Batteriestatus zu sehen.

Um den Timer zu deaktivieren, wenn der Bildschirm schwarz ist, drücken Sie die untere Taste, um die verbleibende Zeit zu sehen, halten Sie die untere

Taste 5 Sekunden lang eingedrückt, bis "OFF" erscheint (eine Sekunde lang vibrieren).

Tipp: Wenn Sie die aktuelle Uhrzeit ändern möchten, nachdem Sie den Timer eingestellt haben, schalten Sie zuerst den Timer aus.

Lautlos–Modus

Damit können Sie die Vibration für alle Alarme und Timer jederzeit und mit nur einem Klick ausschalten. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm einzuschalten. Drücken Sie beide Tasten 7 Sekunden lang gleichzeitig, um "SIL" (lautlos) zu sehen, drücken Sie beide Tasten erneut 7 Sekunden lang gleichzeitig, um zu "VIB" (Vibration) zu wechseln.

Hinweise

- Die Vibration kann durch Drücken einer beliebigen Taste sofort gestoppt werden, oder sie stoppt automatisch nach 30 Sekunden.
- Die Vibrationszeit von Alarm 1 beträgt 60 Sekunden. Das ist länger als bei den anderen Alarmen. Wir empfehlen, Alarm 1 bei Bedarf als Weckalarm zu verwenden. Sie können zwei weitere Alarme so einstellen, dass Alarm 1 als Snooze dient.

- Die Alarme wiederholen sich automatisch jeden Tag, bis sie deaktiviert werden.
- Wenn alle 15 Alarme ertönen, wird eine Vibration aktiviert und die Uhrzeit blinkt als Erinnerung.
- Wenn der Timer abläuft, wird eine Vibration aktiviert, ohne dass die Uhr blinkt, als Erinnerung - völlig diskret.

Wasserbeständig

Die Uhr ist wasserbeständig, z. B. beim Duschen oder Händewaschen. Sie ist nicht zum vollständigen Untertauchen oder Schwimmen geeignet. Stellen Sie sicher, dass die Uhr richtig im Silikonarmband sitzt und rundherum abgedichtet ist.

Technische Spezifikationen

Stromquelle DC 5V, USB-A-Ladeeingang, funktioniert bei einer Temperatur von 0° bis 45° C.

Für eine **Bedienungsanleitung in FR, IT oder ENG** besuchen Sie bitte unsere Website
<https://www.urifoon.ch/gebrauchsanleitung>



Pour obtenir un manuel d'instructions en langue FR, veuillez consulter notre site web.
Per un manuale di istruzioni in lingua IT, visitate il nostro sito web
For an instruction manual in ENG language, please visit our website